

Паспорт на изделие серии RS LPO БАП
Светильник светодиодный аварийный стационарный общего назначения
ТУ 3461-001-11469496-2012

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии RS LPO(далее светильники) предназначены для освещения помещений для установки на ровную поверхность потолка.
- Светильники сертифицированы и изготовлены в соответствии с ТУ 3461-001-11469496-2012, Сертификат соответствия № TC RU C-RU.ML66.B.01319 от 20.07.2016 г.
- Светильники соответствуют требованиям безопасности ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 № 786; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 8 декабря 2011 года №879.
- Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование светильника	RS LPO 30/3000R БАП	RS LPO 35/3300R БАП	RS LPO 40/3600R БАП	RS LPO 45/4000R БАП	RS LPO 50/4500R БАП
Рассеиватель	Полистирол микропризматический Novattro Prism УФ-стабилизированный либо Полистирол опал Novattro УФ-стабилизированный 85% светопропускания				
Потребляемая мощность	30 Вт	35 Вт	40 Вт	45 Вт	50 Вт
Световой поток Общий/микропризма/опал	3916/3406/2545лм	4464/3883/2901лм	5088/4426/3307лм	5684/4945/3694лм	6316/5494/4105лм
Мощность БАП	3.6Вт				
Время полного заряда АКБ	24ч				
Время работы от АКБ	3ч				
Цветовая температура	5000 К				
Двойной угол половинной яркости	120 градусов				
КСС	Косинусная "Д"				
Индекс цветопередачи	80 Ra				
Коэффициент пульсации	<1%				
Производитель светодиодов	Edison				
Ресурс светодиодов	70 000 ч				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Напряжение питания	176-264 В (АС), 50-60 Гц				
Степень защиты	IP 40				
Габаритные размеры	1200x200x40мм				
Масса	3,7 кг				

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник — 1 шт., паспорт 1 шт. (один на каждую упаковку)

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.
- Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Запрещается, во избежание несчастных случаев, производить ремонт, чистку светильника и замену ИПС в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников. Не использовать в агрессивных средах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Распакуйте светильник.

ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания!!!

- Выполните разметку и подготовку монтажных отверстий.
- Установите крепеж (в комплект не входит). При выборе крепежа учитывайте материал и тип опорной поверхности.
- Закрепите светильник.
- Присоедините провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки в соответствии с указанной полярностью.



– заземление (желто-зеленый провод)

L – (коричневый провод) – ФАЗА

N – (синий провод) – НОЛЬ

Lin – (черный провод)– контроль напряжения сети.

(при отсутствии сетевого напряжения на этом проводе светильник переходит в аварийный режим)

ВНИМАНИЕ

- Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.
- Продавец оставляет за собой право вносить любые конструктивные изменения, без предварительного уведомления об этом. Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, осуществляющим монтаж указанных светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- Срок службы светильников при нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.
- Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
- Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедшие из строя светильников в течении 3-х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
- В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан:
 - при обнаружении дефектов и недостатков продукции по качеству Покупатель извещает в письменном виде об этом Продавца, с помощью уведомления и приложенных к нему фотографий с полным описанием брака.
 - предъявить претензии в установленном порядке по адресу: 141402, Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, владение 13Б, кабинет 3.08
- Гарантийный ремонт не производится в случае:
 - нарушения потребителем правил эксплуатации, в т.ч. превышения питающих и вводных напряжений и частоты, что привело к пробое защитных цепей питания и неисправности высококачественных входных каскадов, использования не предусмотренных инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и др.
 - Наличия механических повреждений, в т.ч., трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса и платы и т.п.; тепловых повреждений, в т.ч. следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п.; тепловых повреждений, проникновения влаги внутрь прибора, в т.ч. окисления, разъедания металлизации, следов коррозии или коррозии, конденсата или морского соляного тумана и т.п.;
 - наличия признаков постоянного вмешательства, нарушения заводского монтажа;
 - использование устройства в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей.
- Выход из строя светильника в результате эксплуатации в агрессивных средах не является гарантийным случаем.

УТИЛИЗАЦИЯ

- По истечении срока службы светильника разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработки вторсырья.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

- Светильник соответствует ТУ3461-001-11469496-2012 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____ М П

Упаковщик _____